

Ylivirtasuojakortti PSB-3015



Yleistä:

PSB-3015 suojakortti on suunniteltu elektronisten laitteiden ylivirtasuojaukseen. Suojausmenetelmä on erittäin sopiva esim. solenoidien, magneettien ja muiden vastaavien laitteiden suojauksiin, joissa hetkellinen virrantarve suuri. Kortilla johtojen kiinnitys ruuviliittimin. Merkkiledit power in Led-punainen ja output 5 kpl Led-vihreä. Suojauksen toimittua ja kun laitevika korjattu PPTC-sulake palautuu automaattisesti.

TEKNISET TIEDOT

Tyyppi	Toimintajännite	Ulostulovirta	Suojaus kts. liite	Mitat (Leveys x Korkeus x Syvyys)
PSB-3015	12- 28VDC	5 x 1A	PTR030V0110	70 x 60 x 20 mm

KÄYTTÖKOHTEET:

Laitteiden suojaukseen paikallisesti keskitetyn virransyötön kohteissa. Tyypillinen syöttövirta kortille 2- 10A, jolloin kortilta saadaan jännite jaettua ylivirtasuojatuin lähdöin.

Maahantuonti ja myynti:

Nerival Oy
PL 31
FI-02361 Espoo
Puh.09-813 4571
Fax.09-802 1386
e-mail: myynti@ nerival.fi

Jälleenmyyjä: